



Fibre optique active

Châssis pour convertisseurs de média – Autonome

Description du produit

Briticom® fournit un châssis de convertisseur de média monté en rack conçu pour la gestion des convertisseurs de média dans une armoire.

Caractéristiques et avantages

- Pour les convertisseurs de médias autonomes
- Jusqu'à 14 convertisseurs de médias autonomes
- Alimentation interne pour châssis de type carte
- Supports de montage pour convertisseurs de médias autonomes
- Unité d'alimentation redondante (RPS)
- Prêt pour SNMP
- Alimentation DC-48V en option
- Deux blocs d'alimentation à partage de charge et remplaçables à chaud
- Panneau d'état LED pour le ventilateur, l'alimentation et le logement
- Prend en charge la combinaison de produits WDM à base 10/100, cuivre, fibre, monomode/multimode avec connecteurs ST ou SC
- Idéal pour les réseaux critiques

Spécifications techniques

Capacité	14 convertisseurs de média autonomes
Châssis	Aluminium/Acier
Alimentation	Jusqu'à deux alimentations (répartition de charge, remplaçables à chaud, chargement par l'arrière)
Convertisseurs de média pour châssis compatibles	10/100 Mbit/s
Convertisseurs de média autonomes compatibles	10/100 Mbit/s, 10/100/1000 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Entrée d'alimentation	CA 100 V ~ 260 V ou CC 48 V
Sortie d'alimentation	CC 5 V, 20 A
Diamètre de la fiche CC	2,5/5,5 mm
Ondulation	≤50 mV
Bruit	≤50 mV
Protection de l'alimentation	Protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C
Température de stockage	-20 °C à 85 °C
Humidité	5 % à 95 %
Dimensions (mm)	485 (L) x 231 (l) x 90 (H) mm ; 19 pouces, 2U
EMI	FCC Part 15 Classe A, RoHS

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.



Comment gérer les défauts avec les convertisseurs de média

Description du défaut	Cause	Description	Résolution
Le voyant d'alimentation (Power) est éteint		La fiche d'alimentation n'est pas branchée ou la connexion n'est pas valide	Branchez la fiche d'alimentation et assurez-vous que la connexion est valide.
Le voyant Link/Act est éteint		Haven't connected the electrical cables to the electrical port or not a valid connection Used the wrong cables for electrical connection Any fault with the NIC and the terminal of Ethernet	Raccordez les câbles électriques au port d'alimentation et vérifiez que la connexion est correcte. Utilisez le type de câbles électriques approprié pour le raccordement. Assurez-vous que la carte réseau (NIC) et le port Ethernet fonctionnent correctement.
Les voyants FX et FX Link/Act sont éteints		Il peut y avoir un défaut au niveau des dispositifs optiques terminaux. La fibre optique est rompue ou la connexion de la fibre optique est défectueuse. La perte de signal sur la fibre optique est excessive.	Vérifiez les dispositifs optiques terminaux et la fibre principale pour voir s'ils fonctionnent normalement. Si ce n'est pas le cas, procédez à leur maintenance.
Les voyants TX et FX sont normaux, mais les données ne peuvent pas être transmises		La connexion entre la fibre optique et les appareils n'est pas valide, ce qui entraînera une puissance d'émission (TX) trop faible. Lors de la mise sous tension du système ou en cas de modification du réseau, les convertisseurs de média peuvent nécessiter un certain temps pour s'adapter.	Vérifiez les connecteurs de fibre optique et assurez-vous que la connexion entre la fibre optique et les appareils est correcte. Si cela ne fonctionne toujours pas après l'installation, coupez l'alimentation, patientez quelques instants, puis réessayez après avoir rétabli le courant.

Informations de commande

Utilisez des combinaisons de lettres en gras et de chiffres pour créer les références des pièces lors de la commande.

Produit		Nombre d'emplacements chargés		Connecteur*		Type de connexion cuivre*		Fiche	
CHC	Châssis pour convertisseurs de média	EM	0 convertisseur	FC	FC	1RJ	1 RJ45	UK	Royaume-Uni
		01	Convertisseur 01	LC	LC	2RJ	2 RJ45	EU	Européen
		02	Convertisseur 02	SC	SC	4RJ	4 RJ45	US	États-Unis
		05	Convertisseur 05	ST	ST	6RJ	6 RJ45		
		10	Convertisseur 10	SF	SFP	8RJ	8 RJ45		
		15	Convertisseur 15			12RJ	12 RJ45		
		17	Convertisseur 17			16RJ	16 RJ45		
⬆		⬆		⬆		⬆		⬆	
CHC	14S	EM	GB					EU	
17 emplacements (Type de carte)	17S	10/100M	ET	Double	D	10km	10		
14 emplacements (Type de carte)	14S	10/100/1000M	GB	Simple	S	20km	20		
16 emplacements (Type de carte)	16S	1000M	G1			40km	40		
						60km	60		
						80km	80		
						100km	100		
						120km	120		
						550m (MM only)	550		
Nombre d'emplacements		Type de transmission		Type de transmission*		Distance*			

Exemple de référence	
Description	Référence
Châssis rackable 14 emplacements pour convertisseurs de média autonomes, avec 2 alimentations et ventilateurs (10/100/1000 Mbit/s)	CHC14SEMGBEU

Pour commander

Pour passer commande, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.